Ð ‗ ‘ **HY-WIT-1227-F01** Ð ‗ ‘ **NR** **ECN NO:**

Ð ‘ OVAL7D-E

OVAL7D-E :

DMX channel´s functions and their values (8 DMX channels):

Mode/Channel				Value	Function	
4	5	6	8			
1	1	1	1	0-255	**Red LED -all arrays :** Red (0-Black , 255-100% Red)	LED ‘ 0 100
2	2	2	2	0-255	**Green LED-all arrays :** Green (0-Black , 255-100% Green)	LED ‘ 0 100
3	3	3	3	0-255	**Blue LED -all arrays :** Blue (0-Black , 255-100% Blue)	LED ‘ 0 100
4	4	4	4	0-255	**White LED -all arrays :** White (0-Black , 255-100% White)	LED ‘ 0 100
		5	5		**Shutter, strobe:**	
				0-31	Led trun off	‘
				32-63	Led turn on	‘
				64-95	Strobe effect slow to fast	‘ ‘
				96-127	Led turn on	‘
				128-159	Pulse-effect in sequences	‘
				160-191	Led turn on	‘
				192-223	Random strobe effect slow to fast	‘ ‘
				224-255	Led turn on	‘
	5	6	6	0-255	**Dimmer intensity:** Intensity 0 to 100%	‘ ‘ 0 100%
			7		**Chasing effect:**	
				0-10	Led trun off	‘
				11-40	Chase 1	1 ‘ 1
				41-70	Chase 2	1 ‘ 2
				71-100	Chase 3	1 ‘ 3
				101-130	Chase 4	1 ‘ 4
				131-160	Chase 5	1 ‘ 5
				161-190	Chase 6	1 ‘ 6
				191-220	Chase 7	1 ‘ 7
				221-255	Chase 8	1 ‘ 8
			8	0-255	**Speed chase :** Value 0 to 255	‘ ‘

‰ ‘ ‘ ‘ L ‘